



ВОЛЬТМЕТР 3х ФАЗНЫЙ

VOLT

НАЗНАЧЕНИЕ

Вольтметр предназначен для измерения среднеквадратичного значения напряжения переменного тока частотой 50Гц в 3х фазных цепях.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон измеряемых напряжений.....0 - 420 Вольт
Частота измеряемого переменного тока.....50 гц
Разрешающая способность.....1 Вольт.
Потребляемая мощность.....2 ватт
Индикация.....7,12 мм цифровая светодиодная
Количество разрядов.....3
Температура окружающей среды.....+5...+55°С
Исполнение.....корпус под DIN рейку
Габаритные размеры.....89×70×35

ВНИМАНИЕ !!!

Напряжение на клеммах прибора больше 450 вольт недопустимо !!!

Соблюдайте технику безопасности при монтаже и эксплуатации прибора !

